



Specifikationer Philips LED Sikkerhed Coreline BWC120 Hvid 14W 1800lm - 830 Varm Hvid | 282x178mm - IP54 - Lyssensor

[Vis produkt](#)

## Product Details

EOC8

85194399

## Generel information

Artikelnummer

206963

EAN

8718291851943

Producentkode

85194399

Mærke

Philips

Producent navn

BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH

Lyskilderdirektes All-in garanti

5 år

Gennemsnitlig Levetid (time)

50000

## Teknisk information

Teknologi

LED Integreret

Watt

14W

Volt (V)

220-240

Dæmpbare

Nej, ikke dæmpbar

Farvekode

830 Varmt Hvidt

Farvetemperatur (Kelvin)

3000 Varmt Hvidt

Farvegengivelse (Ra)

80-89 - God farvegengivelse

Lys Farve

Hvid

Farveindstilling

Enkelt farve

Lumen (Lysfluks)

1800lm

Lysudbytte (Lm/W)

95

|             |                |
|-------------|----------------|
| Vipbar      | Nej            |
| Produkttype | LED skotlamper |

## Armatur information

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Montering                 | Overflade                     |
| Armatur Tilslutning       | SI [Skrue tilslutning blok]   |
| Velegnet til udendørsbrug | Ja                            |
| Beskyttelsesniveau        | IP54 - Stænkvands- og støvtæt |
| IK-Klasse                 | IK08 - 5 Joule                |
| Driftstemperatur          | -20 til + 50                  |
| Armatur Farve             | Hvid                          |
| Materiale                 | Polykarbonat                  |
| Armaturfarve              | Hvid                          |
| Nødbelysning              | Nej                           |
| Product Serie             | BWC120                        |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 282 |
| Bredde (mm) | 178 |
| Højde (mm)  | 134 |

## Sensor information

Sensor type

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

Skumringskontakt



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet tilbud**



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**

